



APNF – PFLAU

Recevabilité: Fiche de test de recevabilité

05/05/2020

Référence :	Version	En date du
TUM-APNF-PFLAU-E-FTST-001-01 Fiche de test de recevabilité.docx	1	05/05/2020

Version	Rédigé par	Objet	Vérifié		Validé	
			Par	Le	Par	Le
1	J.Bizart	création du document				

Evolutions successives

Version	Date	Description	Auteur(s)
01	05/05/2020	Création du document	J. BIZART

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Objet du document	4
1.2	Documents de référence.....	4
1.3	Test des horaires HO–HNO pour les services SVH	4
2	Pour valider TerminalLocationPull et TerminalLocationPullSvh	5
2.1	Cas des retours en erreurs	5
2.1.1	ERR0000 – Erreur problème de format	8
2.1.2	ERR0001 – Erreur technique.....	9
2.1.3	ERR0004 – NDI inconnu.....	9
2.1.4	ERR0007 – TimeOut	10
2.1.5	eCall : ERR0000 – Erreur problème de format	10
2.1.6	eCall : ERR0001 – Erreur technique	11
2.1.7	eCall : ERR0004 – NDI inconnu	11
2.1.8	SVH : ERR0015 – Appel hors HNO	12
2.1.9	SVH : ERR0017 – Usage abusif du service.....	12
2.2	Cas des retours OK	5
2.2.1	Avec un seul bloc UAA	5
2.2.2	Avec plusieurs bloc UAA.....	7
2.2.3	Cas d'un bloc status Warning.....	8
3	Pour valider terminalLocalisationPullSVH	13
3.1	Cas des retours OK	13
3.1.1	Pour un numéro français	13
3.1.2	Pour un numéro étranger	13
3.1.3	Avec une WAR9999	13
3.2	Cas des retours en erreurs	13
3.2.1	NotImplementedFault	13
3.2.2	ERR0000 – erreur problème de format.....	13
3.2.3	ERR0001 – Erreur technique.....	13
3.2.4	ERR0004 – NDI inconnu	13
3.2.5	ERR0007 – opérateur injoignable.....	13
3.2.6	ERR9999 – Erreur fonctionnelle.....	14
3.2.7	ERR0015 – Appel hors HNO	14

1 Introduction

1.1 Objet du document

Ce document liste les numéros et condition de tests utilisables pour valider les différents cas de retour possibles pour les services entrants sur la PFLAU.

1.2 Documents de référence

N°	Version	Reference	Titre
1	09	TUM-APNF-PFLAU-E-DSF-002-XX Dossier de Conception IHM	Dossier de Conception IHM
2	28	TUM-APNF-PFLAU-E-DSF-001-XX Dossier de Conception PFLAU	Dossier de Conception PFLAU
3	2	Package WSDL PFLAU V5.zip	Package WSDL

1.3 Test des horaires HO-HNO pour les services SVH

Sur la bulle de recevabilité nous avons défini la plage horaire de 10h30 à 17h30 (heure de paris) comme étant un horaire HNO pour vous permettre de valider vos développements en journée.

Tout test réalisé entre 8h30et 10h30 ou entre 17h30 et 18h sera considéré comme un horaire ouvré et vous recevrez en retour une erreur ERR00015.

2 Pour valider TerminalLocationPull et TerminalLocationPullSVH

2.1 Cas des retours OK

2.1.1 Avec un seul bloc UAA

NDI à utiliser	+33208209249		
Liste des champs présents dans la réponse	N10	ATOW	
	U2	Doe	
	U3	John	
	A1	1	
	A3	Pl	
	A4	Place Marc Elder	
	A7	44000	
	A7bis	44109	
	A10	Nantes	
	AL	4 Place Marc Elder, 44000 Nantes	
NDI à utiliser	+33331029249		
Liste des champs présents dans la réponse	N10	ATOW	
	U2	O'Connor	
	U3	John	
	U7	Director	
	AL	Place Augustin Laurent, 59000 Lille	
NDI à utiliser	+33414209249		
Liste des champs présents dans la réponse	N10	ATOW	
	U2	Doe	
	U3	John & Stéphanie ~.	
	L4	1 Place de la Comédie	
	A7	69001	
	A10	Lyon	
NDI à utiliser	+33518009249		
Liste des champs présents dans la réponse	N10	ATOW	
	U2	Doe	
	U3	John	
	A7	33000	
	A7bis	33063	
	A10	Bordeaux	
	AL	Place Pey Berland, 33000 Bordeaux	

NDI à utiliser	+33639089249	
Liste des champs présents dans la réponse	N10	ATOW
	U2	Doe
	U3	John
	A7	13002
	A7bis	13202
	A10	Marseille
	AL	Quai du port, 13002 Marseille
NDI à utiliser	+33710009249	
Liste des champs présents dans la réponse	N10	ATOW
	U2	Doe
	U3	John
	A7	20114
	A7bis	2A114
	A10	Figari
	AL	Place Magnolias, 20114 Figari
NDI à utiliser	+33320607979	
Liste des champs présents dans la réponse	N10	ATOW
	U2	Doe
	U3	John
	A1	23
	A3	R
	A4	Rue de la Pointe
	A5	Zone Industrielle A
	A7	59113
	A7bis	59437
	A10	Seclin
	AL	Zone Industrielle A, 23 Rue de la Pointe, 59113 Seclin

2.1.2 Avec plusieurs bloc UAA

NDI à utiliser	+33330000005	
Liste des champs présents dans la réponse	1ier Bloc UAA	
	TN	NDI
	TA	INST
	N10	ATOW
	U1a	Palais de l'Elysée
	AL	55 Rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
	2nd Bloc UAA	
	TN	NDS
	TA	INST
	N10	ATOW
	U1a	Palais de l'Elysée (accueil service)
	AL	30 Avenue de Marigny, 75008 Paris
	3ieme Bloc UAA	
	TN	NDS
	TA	ANNU
	N10	ATOW
	U1a	Palais de l'Elysée (entrée jardin)
	AL	26 Avenue Gabriel, 75008 Paris

2.1.3 Cas d'un bloc status Warning

NDI à utiliser	+33102409249	
Liste des champs présents dans la réponse	TN	NDI
	TA	INST
	N10	ATOW
	U1a	Ministère de l'Agriculture
	U1b	, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
	U8	11007001800012
	U8b	110070018
	A1	147
	A2	b
	A3	R
	A4	de l'Université
	A5	Bâtiment C
	A6	7
	A7	75007
	A7bis	75107
	A10	Paris 7ème
	L4	147bis, rue de l'Université
	L5	quartier La Tour-Maubourg/Rue Cler
	AL	147bis, rue de l'Université, 75007 Paris

2.2 Cas des retours en erreurs

2.2.1 ERR0000 - Erreur problème de format

NDI à utiliser	Peu-importe si le format n'est pas bon
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address" xmlns:ns="http://www.opengis.net/pidflo/1.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <soapenv:Fault> <faultcode>soapenv:Server</faultcode> <faultactor>PullTerminalLocation</faultactor> <faultstring>ERR0000</faultstring> <detail> <InvalidMessageFault> <errorMessage>Probleme de format, non respect du XSD</errorMessage> </InvalidMessageFault> </detail> </soapenv:Fault> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

2.2.2 ERR0001 - Erreur technique

NDI à utiliser	+33600000003
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <soapenv:Fault> <faultcode>soapenv:Server</faultcode> <faultactor>GetAddress</faultactor> <faultstring>ERR0001</faultstring> <detail> <UnprocessableMessageFault> <detailMsg>Erreur technique</detailMsg> </UnprocessableMessageFault> </detail> </soapenv:Fault> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

2.2.3 ERR0004 - NDI inconnu

NDI à utiliser	+33600000002
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address" xmlns:ns="http://www.opengis.net/pidflo/1.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <mes:GetTerminalLocationResponse> <mes:PhoneCall> <ter:date>\${date}</ter:date> <mes:id>[valeur idRequest du psap]</mes:id> <mes:psapPhone>[valeur psapPhone du psap]</mes:psapPhone> <mes:psapId>[valeur psapId du psap]</mes:psapId> <add:NDI>' +33600000002</add:NDI> </mes:PhoneCall> <ns3:Status> <ns3:code>ERR0004</ns3:code> <ns3:message>NDI inconnu / Aucun resultat</ns3:message> </ns3:Status> <ns4:UAA> <ns4:N10>ATOW</ns4:N10> </ns4:UAA> </mes:GetTerminalLocationResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

2.2.4 ERR0007 – TimeOut

NDI à utiliser	+33600000017
Réponse retournée	<pre> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <SOAP-ENV:Header/> <SOAP-ENV:Body> <ns3:GetTerminalLocationResponse xmlns:ns2="http://purl.org/dc/terms" xmlns:ns3="http://www.telecom.gouv.fr/normau/messages" xmlns:ns4="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address"> <ns3:PhoneCall> <ns2:date>2017-09-29T03:49:45Z</ns2:date> <ns3:id>FR590WRLN:1-20140312-18:14:27.433-33145009660</ns3:id> <ns3:psapPhone>+33320607979</ns3:psapPhone> <ns3:psapId>FR590WRLN</ns3:psapId> <ns4:NDI>+33600000017</ns4:NDI> <ns4:NDS>+335456465465</ns4:NDS> </ns3:PhoneCall> <ns3>Status> <ns3:code>ERR0007</ns3:code> <ns3:message>Operateur(s) injoignable(s) : le timeout total lie au(x) getAddress a ete atteint</ns3:message> </ns3>Status> </ns3:GetTerminalLocationResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> </pre>

2.2.5 eCall : ERR0000 - Erreur problème de format

NDI à utiliser	+336000000000001
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address" xmlns:ns="http://www.opengis.net/pidflo/1.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <soapenv:Fault> <faultcode>soapenv:Server</faultcode> <faultactor>PullTerminalLocation</faultactor> <faultstring>ERR0000</faultstring> <detail> <InvalidMessageFault> <errorMessage>Probleme de format, non respect du XSD</errorMessage> </InvalidMessageFault> </detail> </soapenv:Fault> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

2.2.6 eCall : ERR0001 - Erreur technique

NDI à utiliser	+336000000000003
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <soapenv:Fault> <faultcode>soapenv:Server</faultcode> <faultactor>GetAddress</faultactor> <faultstring>ERR0001</faultstring> <detail> <UnprocessableMessageFault> <detailMsg>Erreur technique</detailMsg> </UnprocessableMessageFault> </detail> </soapenv:Fault> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

2.2.7 eCall : ERR0004 - NDI inconnu

NDI à utiliser	+336000000000002
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address" xmlns:ns="http://www.opengis.net/pidflo/1.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <mes:GetTerminalLocationResponse> <mes:PhoneCall> <ter:date>\${date}</ter:date> <mes:id>[valeur idRequest du psap]</mes:id> <mes:psapPhone>[valeur psapPhone du psap]</mes:psapPhone> <mes:psapId>[valeur psapId du psap]</mes:psapId> <add:NDI>' +336000000002</add:NDI> </mes:PhoneCall> <ns3:Status> <ns3:code>ERR0004</ns3:code> <ns3:message>NDI inconnu / Aucun resultat</ns3:message> </ns3:Status> <ns4:UAA> <ns4:N10>ATOW</ns4:N10> </ns4:UAA> </mes:GetTerminalLocationResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

2.2.8 SVH : ERR0015 – Appel hors HNO

Condition de test	Appel envoyé entre 8h30et 10h30 ou entre 17h30 et 18h
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address" xmlns:ns="http://www.opengis.net/pidflo/1.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <mes:GetTerminalLocationResponse> <mes:PhoneCall> <ter:date>\${date}</ter:date> <mes:id>[valeur idRequest du psap]</mes:id> <mes:psapPhone>[valeur psapPhone du psap]</mes:psapPhone> <mes:psapId>[valeur psapId du psap]</mes:psapId> <add:NDI>[valeur NDI saisie par le PSAP]</add:NDI> </mes:PhoneCall> <ns3:Status> <ns3:code>ERR0015</ns3:code> <ns3:message> Appel hors HNO </ns3:message> </ns3:Status> </mes:GetTerminalLocationResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

2.2.9 SVH : ERR0017 - Usage abusif du service

Condition de test	Faire deux appel en moins de 10 secondes
Réponse retournée	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mes="https://www.apnf.com/pflau/messages" xmlns:ter="http://purl.org/dc/terms" xmlns:add="http://www.telecom.gouv.fr/normau/address" xmlns:ns="http://www.opengis.net/pidflo/1.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <mes:GetTerminalLocationResponse> <mes:PhoneCall> <ter:date>\${date}</ter:date> <mes:id>[valeur idRequest du psap]</mes:id> <mes:psapPhone>[valeur psapPhone du psap]</mes:psapPhone> <mes:psapId>[valeur psapId du psap]</mes:psapId> <add:NDI>[valeur NDI saisie par le PSAP]</add:NDI> </mes:PhoneCall> <ns3:Status> <ns3:code>ERR0017</ns3:code> <ns3:message> Usage abusif du service </ns3:message> </ns3:Status> </mes:GetTerminalLocationResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

3 Pour valider terminalLocalisationPullSVH

3.1 Cas des retours OK

3.1.1 Pour un numéro français

NDI à utiliser	+33600000000
----------------	--------------

3.1.2 Pour un numéro étranger

NDI à utiliser	+32400000001
----------------	--------------

3.1.3 Avec une WAR9999

NDI à utiliser	+33600019999
----------------	--------------

3.2 Cas des retours en erreurs

3.2.1 NotImplementedFault

NDI à utiliser	+33600005000
----------------	--------------

3.2.2 ERR0000 – erreur problème de format

NDI à utiliser	+33600020000
----------------	--------------

3.2.3 ERR0001 – Erreur technique

NDI à utiliser	+33600020001
----------------	--------------

3.2.4 ERR0004 – NDI inconnu

NDI à utiliser	+33600020004
----------------	--------------

3.2.5 ERR0007 – opérateur injoignable

NDI à utiliser	+33600020007
----------------	--------------

3.2.6 ERR9999 – Erreur fonctionnelle

NDI à utiliser	+33600029999
----------------	--------------

3.2.7 ERR0015 - Appel hors HNO

Condition de test	Appel envoyé entre 8h30et 10h30 ou entre 17h30 et 18h
-------------------	---